

Model		BH-3.0kW
AC Giriş	Giriş Kaynağı	L+N+PE
	Voltaj	220/230/240VAC
	Seçilebilir Voltaj Aralığı	90-280VAC(Normal Mod) / 185-264VAC(UPS Mod)
	Frekans Aralığı	50/60Hz(Seçilebilir)
AC Çıkış	Çıkış Gücü	3000 W
	AC Çıkış Voltajı	220/230/240VAC
	Çıkış Frekansı	50/60Hz(Seçilebilir)
	Çıkış Dalgası	Tam Sinüs Dalgası
	Transfer Süresi	Elektronik Cihazlar İçin 10 Ms, Diğer Cihazlar İçin 20 Ms
	Demeraj Gücü	6000 VA
	Aşırı Yükleme Kapasitesi	Batarya Modu 11sn@105%-150% Yük; 2sn@150%-200% Yük;
Şebeke Bağlantılı Operasyon	Çıkış Voltajı	220/230/240VAC
	Şebeke Voltaj Aralığı	195-253VA
	Şebeke Frekans Aralığı	49-51 Hz / 59-61 Hz
	Nominal Çıkış Akımı	13.0A
	Güç Faktörü	>0.99
	Maksimum Verim (DC/AC)	98%
Batarya	Akü Voltajı	24 VDC
	Sürekli Şarj Gerilimi	28.2 VDC
	Yüzme Şarj Gerilimi	27 VDC
Şarj Cihazı	PV Şarj Methodu	MPPT
	Maksimum PV Giriş Gücü	3000 W
	PV giriş Voltaj Aralığı	30-500 VDC
	Maksimum PV Giriş Gerilimi	500 VDC
	Maksimum PV Giriş Akımı	27 A
	Maksimum PV Şarj Akımı	100 A
	Maksimum AC Şarj Akımı	60 A
	Maksimum Şarj Akımı	100 A
Ekran	LCD	Çalışma modu/yük/giriş/çıkış bilgilerini görüntüler, cihaz ayarlarını yapılandırır
Arayüz	Haberleşme	RS232(BaudRate 2400) Lityum Batarya BMS Haberleşme Kartı, Wifi Kartı, Kuru Kontak
	Paralellenebilirlik	Paralellenemez
Fiziki Özellikler	Çalışma Sıcaklığı	-10-50
	Nem	20% - 95%
	Depolama Sıcaklığı	-15-60
	Çalışma Rakımı	Çalışma Rakımı 1000M'nin altındadır. 1000M'nin üzerindeki kullanımlarda çıkış gücü düşmektedir. Maks 4000M
	Gürültü	<50 dB
	Boyutlar (E x B x Y)	